MULTITRANSMITTER

Le module permettant de connecter les alarmes filaires au système Ajax et de gérer le système via l'application.

- Compatible avec toutes les centrales Hub et répéteurs Ajax
- Communication sans fil 868 MHz Bidirectionnel avec le protocole Jeweller
- Portée de 2000m en champ libre
- Nombre de zones d'alarmes câblées : 18
- Type de contacts des détecteurs pris en charge : NO, NC (sans R), EOL (NC avec R), EOL (NO avec R)
- Autoprotection du module : à l'ouverture, à l'arrachement et au brouillage
- Alimentation des détecteurs filaires : 12 Vcc - 1 A au total
- Emplacement pour batterie 12V - 7 Ah (Dimension max. 150 × 64 × 94 mm)
- Permet de connecter des détecteurs filaires tiers toutes marques aux Hub et répéteur Ajax



Une deuxième vie pour les systèmes filaires

MultiTransmitter remplace l'ancien panneau de contrôle du système de sécurité, permettant la connexion d'appareils filaires au système Ajax via une communication radio. La modernisation du système filaire étape par étape est simplifiée grâce à une compatibilité universelle et une application conviviale. Et le système géré par un hub garantit un fonctionnement stable, une résistance contre les menaces et une amélioration des fonctionnalités grâce aux mises à jour automatiques.



MultiTransmitter transmet le signal des détecteurs à un hub via le protocole radio Jeweller.

Caractéristiques

Nombre de zones d'alarme/anti-sabotage	18
Types de contacts des détecteurs pris en charge	NO, NC (sans R), EOL (NC avec R), EOL (NO avec R)
Valeur de la résistance EOL	1 kΩ à 7,5 kΩ
Mode de traitement des signaux d'alarme	Pulsation ou Bistable
Alimentation principale	110 – 255 V, 50/60 Hz
Alimentation de secours	12 V DC
Type de batterie pris en charge	Batterie d'une capacité de 4 ou 7 A·h (non fournie) Dimensions 150 × 64 × 94 mm
Alimentation du détecteur	12 V DC, jusqu'à 1 A pour toutes les sorties d'alimentation du détecteur
Protection contre le démontage	Dispositif anti-sabotage
Bande de fréquence du signal radio	868,0 – 868,6 MHz or 868,7 – 869,2 MHz, selon la région de vente
Compatibilité	Fonctionne uniquement avec Ajax hubs et les prolongateurs de portée
Puissance maximale du signal radio	Jusqu'à 7,29 mW (limitée à 25 mW)
Portée du signal radio	Jusqu'à 2000 m dans le champ de vision
Plage de températures de fonctionnement	De -10°C à +40°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu’à 75%
Dimensions	196 x 238 x 100 mm
Poids	805 g
Garantie	Remplacement et réparation dans les 24 mois suivant la date de vente.
Kit complet	Tableau du MultiTransmitter Boîtier Kit d’installation Câble d’alimentation Mode d'emploi