PRISE TÉLÉCOMMANDÉE ON/OFF io

Ref : 1822617





Se connecter pour voir le tarif (https://www.somfypro.fr/produits?p_p_id=com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=1&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_struts_action=%2Flogin%2Flogin&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_redirect=%2Fproduits%2F-%2Fe-product%2F1822617%3Fredirect-to-shop%3D1822617&journey=shop)

Services Somfy Pro

Normes (https://www.somfypro.fr/normes)

Formation (https://www.somfypro.fr/catalogue-des-formations1)

APPLICATION

TECHNOLOGIE

GARANTIE

5 ans

Description Documents Informations techniques Gamme(s)

Description

Informations générales

Somfy lance une nouvelle prise intelligente et connectée pour apporter à vos clients toujours plus de confort et de tranquillité d'esprit au quotidien. La prise télécommandée ON-OFF io permet de connecter une lampe (d'appoint, de chevet, de lecture) ou même un petit appareil électrique (chauffage d'appoint, TV, aquarium…) et de la contrôler à distance.

Vos clients contrôlent et vérifient l'état de l'objet ainsi branché avec une télécommande io-homecontrol, via le smartphone ou tablette grâce à TaHoma ou Connexoon. La même télécommande io-homecontrol peut contrôler plusieurs lampes ou petits appareils électriques si ceux-ci sont équipés de cette prise télécommandée on/off io.

Son design compact lui permet de s'insérer facilement dans les prises murales ou multi-prises.

Caractéristiques Techniques :

- Alimentation : 220 - 240 V AC, 50Hz, 8 A max.
- Puissance max. : Halogène 1800 W, Fluo-compacte 200 W, LEDs 150 W
- Protocole : io-homecontrol (2way)
- Bandes de fréquences et max. puissance apparente rayonnée : 868,000MHz – 868,600MHz e.r.p. < 25mW - 868,700MHz – 869,200MHz e.r.p. < 25 mW - 869,700MHz – 870,000MHz e.r.p. < 25 mW
- portée radio champ libre : 200m
- Dimensions : Ø : 45mm / L : 73mm (E-Type)
- Poids : 70g
- Indice de protection : IP 20
- Température de fonctionnement : 0°C à +40°C
- Nombre de télécommande io : 1-way : 10 télécommandes, 2-way : illimité
- Compatibilités : Tahoma, Connexoon, Home Keeper, Energeasy Connect

Bénéfices du produit

Et si vous pouviez transformer n'importe quelle lampe en lampe connectée ?

- Confort

Avec TaHoma programmez les lampes existantes avec les volets roulants motorisés, le portail, les stores intérieurs, l'alarme, et les capteurs et bénéficier de fonctions avancées pour profitez des minuteries, des fonctions Smart et des scénarios. Par exemple, synchronisez la lampe avec un détecteur de mouvement pour créer un chemin lumineux dans la nuit via la fonction Smart de TaHoma. Créer des ambiances lumineuses en un clin d'œil (lecture, TV, dîner, etc.).
Centraliser toutes les lumières grâce à n'importe quel point de commande io-homecontrol pour les allumer ou les éteindre toutes en même temps.

- Sécurité

Pour un premier niveau de sécurité, préconisez de la simulation de présence à vos clients lorsqu'ils sont en vacances en animant leur maison à distance.

- Economie d'énergie

Vos clients s'assurent que les enfants ont bien éteint les lampes du logement avant de partir ou lorsque qu'ils sont déjà en route grâce au retour d'information

Documents

Installer

Notice d'installation PRISE io ON OFF (https://www.somfy.com/file.cfm/5138377B-PRISE_E_io_ON_OFF-FR-NL-PL.pdf?contentID=414781)

Informations techniques

Technologie

Fréquence radio	868 MHz

Electrique

Accessoires compatibles	Tahoma, Connexoon, Home Keeper, Energeasy Connect
Tension/fréquence	230V
Intensité	8 A

Standard	
Indice de protection	IP 20

Dimension	
Longueur	75 mm
Largeur	45 mm
Poids	0.07 kg

Autre	
Température de fonctionnement	0°/ + 40 °C

Gamme(s)

Gestion de la lumière

(https://www.somfypro.fr/produits/-/e-product/_13545/Gestion_de_la_lumiere)

Retour en haut de page