FIREPROTECTPLUS-W

Détecteur de fumée et CO

Capteur de température

Sans fil 868 MHz Jeweller

Antenne interne

Sirène incorporée

Alimentation 2 piles CR2032 3.0 V



Ajax
Détecteur de fumée, capteur de température et de monoxyde de carbone
Bidirectionnel
Sans fil 868 MHz Jeweller
Antenne interne espace libre 1300 m
Alarme 85 dB
Indicateur de détection de fumée, augmentation rapide et excessive de température
Tamper anti-ouverture
Permet un fonctionnement autonome
Alimentation 2 piles CR2032 3.0 V (durée estimée 4 ans)
Utilisation intérieure
Inclus support
Couleur blanche

Caractéristiques

Marque	Ajax
Technologie	Capteur photoélectrique
Capteur de CO	3 intervalles de réponse en fonction de la concentration de CO
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1300 m en espace ouvert
Niveau sonore	85 dB
Alarme	Lumineux et sonore
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Batterie	2 piles CR2032 3.0 V (durée approximative 4 ans)
Temp. fonctionnement	0º C ~ 65º C
Dimensions / Poids	132 (Al) x 132 (L) x 31 (Pr) mm / 220 g