COMBIPROTECT-B

Détecteur PIR et bris de vitre

Anti-animaux / Bidirectionnel

Degré recommandé 2

Sans fil 868 MHz Jeweller

Zone de détection PIR 12 m

Zone de détection de bris de vitre 9 m



Ajax
Détecteur volumétrique PIR et immune aux animaux de compagnie et détecteur de bris de vitre
Bidirectionnel
Sans fil 868 MHz Jeweller
Antenne interne espace libre 1200 m
Indicateur de détection de mouvement
Détection: Rang 12 m / H: 88.5º / V: 80º
Tamper anti-ouverture
Immunité aux animaux de compagnie ? 20 kg y ? 50 cm
Alimentation 1 pile CR123A 3.0 V (durée estimée 5 ans)
Utilisation intérieure
Inclus support
Couleur noir

Caractéristiques

Marque	Ajax
Technologie	PIR volumétrique et capteur microphonique bris de vitre
Objectif PIR	24 zones et 6 plans
Champ de détection PIR	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Installation 2.4 m
Champ de détection de rupture	9 m / 180º
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1200 m en espace ouvert
Immunité aux animaux	? 20 kg, ? 50 cm
Masquage	Non disponible
Sensibilité	Ajustable. 3 niveaux (faible, moyen et élevé)
Indication LEDs	Alarme, tamper, signal
Batterie	1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 5 années)
Temp. fonctionnement	0º C ~ 50º C
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Dimensions (sans support)	110 (H) x 65 (L) x 50 (Pr) mm